



Pedro Muñoz

926 58 67 54
648 239 073

Talavera de la Reina

925 96 10 96
602 215 606

Ciudad Real

926 58 67 54
648 239 073

info@recamauto.com

Tecnocem - 3500 - *NETO* BOOSTER 12V. 3500 AMP.

ARRANCADOR DE COCHES BOOSTER 3500 PARA BATERIAS12V

Arrancador de coches Booster 3500 para todo tipo de vehículos con baterías de 12V y con hasta 900Amp continuos.

Ventajas del arrancador de coches Booster 3500

El arrancador de emergencia Booster 3500 12V está concebido para arrancar todo tipo de motores que necesiten arranque 12 V. Cargador automático con circuito inteligente permite dejar el aparato continuamente en carga sin riesgo de dañarlo. Cuenta con indicador para mostrar el estado de carga de la batería de 25% al 100%. Presionar el botón durante 10 segundos para efectuar el control de carga se encienden 5 leds verde-naranja-rojo donde observamos el nivel de carga que le queda a nuestro arrancador.

Las pinzas están colocadas en una fijaciones especialmente diseñadas para evitar cualquier cortocircuito entre ellas y para protegerlas.

La pinza roja tiene una tensión positiva y la pinza negra tiene una tensión negativa.

Fijaciones traseras preparadas especialmente para recoger los cables.

Suministro de serie:

- Cargador del arrancador (ref z9112)
- Batería especial Booster 23A(ref 3209) Se suministra de serie instalada dentro del arrancador.

Disponible también como recambio.

Arrancador de coches Booster 3500 - Ficha técnica

- Voltaje de salida: DC/12 V
- Potencia de arranque 3500 Amp. en arranque.
- Voltaje de carga: 12 V. / 600 mA.
- Capacidad de la batería 23 Ah
- Amp. Continuo 900A
- Parada automática si el voltaje de carga supera los 14.9 V.
- Cable de 1200 mm. sección 25 mm.
- Recargable.
- Tipo de batería: batería de plomo electrolítica fija (AGM), estanca, conforme a las normas de seguridad I.A.T.A.
- Proteccion sobretensiones
- Cubierta de ABS antishock
- Dimensiones : 30x32x10 cm (alto x ancho x profundo)
- Peso : 7.80 Kg





Voltaje	12 Voltios
Amperaje Arranque	3500 A.p
Capacidad Batería	12V 25Ah
Amperaje Continuo	1400A
Recarga	230V
Capacidad de Carga	12V. 1.5Ah
Voltaje de Carga	Máx. 14.9 V.
Duración de vida (ciclo)	400-500
Numero de Baterías	1
Protegido contra picos de voltaje	Si
Batería estanca	Si
Carcasa ABS resistente	Si
Cargador Automático	Si
Cable de carga	Si
Pinzas aisladas	Si
Diámetro de cable	25 mm ²
Longitud del cable	87cm
Dimensiones (LxWxH)	31 x10x 28
Peso (kg.)	10.5kg